

EO ALM

Naprava za dinamično regulacijo moči polnjenja EO polnilnih postaj



Namestitev in garancija

- Preprosta vgradnja in priklop.
- 1-letna garancija izdelka (možnost podaljšanja do treh let).

Namen uporabe:

- Možnost nadzora do šest (6) EO Mini ali EO Basic polnilnih naprav.
- Regulacija dinamične obremenitve PP od 20 A do 200 A.
- Zagotavlja, da skupni polnilni tok nikoli ne bo presegel nazivne vrednosti tokovne obremenitve varovalke na dovodu.

Finalist in the "Low Carbon Product Innovation of the Year" award in the edie Sustainability Leaders Awards 2019



Finalist pri podelitvi letne nagrade za inovacije v trajnostnem razvoju za zmanjšanje emisij ogljika - EDIE.



Če želite izvedeti več o EO polnjenju, obiščite www.EVpolni.si

EO ALM

KODA ZA NAROČANJE:	EA001	EA002
Opis EO ALM	EO ALM –maksimalna skupna tokovna obremenitev (40 A –100 A) za EO MINI in EO BASIC	EO ALM –maksimalna skupna tokovna obremenitev (20 A –40 A) za EO MINI in EO BASIC
ELEKTRIČNI PODATKI:		
Priključna tok in napetost:	0 do 100 A AC 240 V 50 Hz	
Nastavitve tokovne obremenitve od-do:	100 A, 80 A, 60 A ali 40 A	40 A, 32 A, 25 A, 20 A
Priključna napetost in tok:	Enofazni sistem (230 V)	
Merilno območje tokovnega senzorja:	0 do 100 A	
Področje nastavitve polnilnega toka:	6 A do 32 A (nastavljivo)	
Maksimalno število dinamično upravljanjih PP:	do šest (6) enot polnilnih postaj	
Napajalna napetost EO ALM:	12 V napajano iz EO Mini ali EO Basic polnilne postaje	
Poraba v stanju mirovanja:	<1 W	
Prikaz statusa naprave:	3 barvna LED indikacija (zelena, rumena, rdeča)	
Kabelski priključki/uvodnice:	2 x Ø 15 mm PVC uvodnica. Ena za tokovni merilni senzor in ena za prikllop na EO Mini/Basic PP	
OSTALI TEHNIČNI PODATKI:		
Dimenzije (V x Š x D):	60 mm x 120 mm x 40 mm	
Teža naprave:	<250 g	
Način pritrditve:	Stenska/ stropna ali v notranjost elektroomarice.	
Delovna okoliška temperatura:	±0 °C do +50 °C	
Relativna dovoljena vlažnost okolice:	5 do 95 %	
Ohišje - material:	ABS (UL94V-0 samo ugasni ABS),	
IP zaščita:	IP54	
Barva ohišja naprave:	Črna	
USTREZNOST:		
EMC Direktiva 2004/108/EC		

EO Charging (proizvajalec) in EV polni s.p. (dobavitelj) v nobenem primeru ne prevzmeta nobene odgovornosti za kakršno koli izgubo, stroške ali škodo, ki so posledica uporabe in/ali zlorabe naše strojne ali programske opreme razen in le toliko, kolikor je to posledica naše malomarnosti.



Garancijske pogoje najdete na spletnem mestu <http://www.evpolni.si/service/celotna-sistemska-garancija/>

©2019EO Charging. Vse pravice pridržane. Oblikovano in izdelano v Združenem kraljestvu.

Izdaja maj 2019